



促动器

应用

- 对固定式和移动式液压系统的液压阀进行电磁操作，并且适用于大型柴油机的常见滑轨系统，用于控制高压泵的输出

特点

- 结构尺寸：NG3 Ø 25 mm / NG4 – CETOP 2 Ø 35 mm / NG6 – CETOP 3 Ø 45 mm / NG10 – CETOP 5 Ø 60 mm
- 不同型号的插头，例如DIN EN 175301–803 A、DEUTSCH DT04–2P、AMP Junior Timer，自由接线端
- 可提供转换式和比例式规格
- 可提供绝缘型号

技术参数

方形电磁铁	
电压种类	11 – 32 V DC
功率	12 – 55 W
磁力	20 – 185 N
迟滞	< 5 %
接通时间	100 %
工作行程	1.0 – 4.0 mm
总行程	2.5 – 9.0 mm
压力范围	70、160和250 bar (动态抗压强度)
密封性	取决于插头类型，IP65至IP67

标准规格产品特点，其他型号特点可应要求提供