

用于机油泵的转换阀

电磁阀



应用

- 机油泵

客户收益

- 按需进行发动机润滑（两个转速范围内）
- 减少泵的功率消耗
- 减少排放

特点

- 用于储油腔（内部安装）
- 引出电线
- 外部安装
- IP6K9K

技术参数

转换阀	
压力下降/流量	1 bar – 1.2 l/min (120°C – 5W30)
静态开启压力	10 bar
电阻	21.6 – 26.1 Ohm
标称电压	13.5 V DC
环境温度	-40 °C – 150 °C
最大介质温度	140 °C – 150 °C
防护等级	IP00 (插头IP6K9K)